

Readme

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ

Запишите скачанный образ на карту microSD с помощью утилиты win32diskimager (в загруженном архиве в папке: tools/win32diskimager).

Вставьте флешку в raspberry pi. Подключите кабель hdmi и блок питания.

Настройте сеть ethernet или wi-fi с помощью графического рабочего стола или утилиты: sudo nmtui
Обновите ViaMyBox: sudo via-setup.sh

ПОСЛЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Используйте ViaMyBox меню в списке приложений графического интерфейса.
Развертывание, обновление, удаление и управление различными проектами включенными в ViaMyBox осуществляется через утилиту:
sudo via-setup.sh

Мини web интерфейс:
http://<ip>

Home Assistant проект:
http://<ip>:8123

установите базу ViaMyBox через вкладку веб интерфейса Supervisor -> snapshots

Пользователь по умолчанию pi
Пароль по умолчанию raspberry

MotionEye проект:
http://<ip>:8133

Для доступа к MotionEye контейнеру:
Пользователь admin без пароля

Запись видео аудио контента производится в директорию:

/home/pi/camera

если подключен yandex disk

/home/pi/camera/yandex.disk

Смените пароль (пароль по умолчанию raspberry)

для pi пользователя:

sudo passwd

для root

sudo passwd root

Инсталляция LNMP сервера (опционально)

LNMP сервер, сервер для Wordpress сайта. Включает в себя MySQL, Nginx, PHP + Wordpress оболочка. Запуск скриптов инсталляции позволит через несколько минут начать инициализацию Wordpress сайта на raspberry pi.

Если вы желаете установить LNMP сервер:

перейдите в директорию:

```
cd ~/viamybox/scripts/lmp/
```

И запустите скрипты:

```
sudo ./00install.sh
```

```
sudo ./01via-setup-lamp.sh
```